

# ANALOG WAY LIVECORE™

## Module : MAGIC PACKET

### Crestron 3-series

Date: **6 Avril 2016**  
Driver version: **V3.00**  
Compatible with: **LiveCore™ Firmware v4.00.x or above**

## GENERALITES

Ce module est un module optionnel pour le contrôle d'un processeur LiveCore™. Il permet d'envoyer un paquet magique (Wake on LAN) à un processeur LiveCore™ en mode veille et identifié par son adresse MAC.

## CONNEXION

L'envoi d'un paquet magique se fait via un client UDP-IP Communications, qui doit être inclus dans le projet et connecté au module MAGIC PACKET avec les paramètres suivants :

Adresse IP : 255.255.255.255  
Port par défaut : **9** (discard)

## Contrôle

### Main

|                  |            |                                                                                                    |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wake_PB          | Digital_in | Envoie d'un paquet magique au processeur Livecore™ identifié par l'adresse MAC donnée en paramètre |
| To_UDP_Broadcast | String_out | Sur le UDP/IP Communications TX\$                                                                  |

### Paramètres

|         |       |                                                                                                                                                                       |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| address | Param | Adresse MAC du processeur LiveCore™ contrôlé. Vous pouvez obtenir son adresse MAC en utilisant la Web RCS: Cliquez sur le bouton DashBoard situé dans la barre d'état |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|